

Simply II 433
Simply II 868



Guía rápida de utilización

09/2024

Introducción

Los nuevos modelos Simply II permiten la copia y/o programación de la mayor parte de mandos de código fijo o evolutivo de nuestro catálogo.

Estos mandos han sido diseñados de modo que son capaces de reproducir las características de transmisión de los mandos originales. Gracias a las actualizaciones periódicas, las nuevas compatibilidades son introducidas de forma remota en estos dispositivos, lo que evita devoluciones y permite reducir el *stock*.

Existen modelos para la banda de 433 y 868 MHz, ambos compatibles con el sistema Kaptia Klever.



Funcionamiento

Para la programación del mando, este se debe conectar al cable micro usb de la duplicadora Kaptia Klever. La aplicación le guiará a través de todos los pasos necesarios hasta completar la programación.

Indicador luminoso

El led del dispositivo informa de las siguientes situaciones:

El led parpadea de forma regular mientras el botón está pulsado	El código se transmite con normalidad
El led parpadea 2 veces al pulsar un botón	El mando (o el botón) no está programado*
El led parpadea 3 veces al pulsar un botón	La batería está baja. Se debe reemplazar la batería.

* Nota

Dependiendo del tipo de código cargado en el mando, esta indicación puede ser ligeramente diferente. Si tiene dudas contacte con Kaptia.

Reemplazo de la batería

Este mando funciona con 1 pila NO RECARGABLE de tipo CR2032.

Para reemplazarlas se deberá hacer palanca en la muesca del lateral derecho con una moneda o un objeto similar hasta su apertura.

Una vez abierta, se deberán quitar las pilas usadas del portapilas y sustituirlas por unas nuevas del mismo tipo respetando la polaridad.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fijos y evolutivos (ver listado de compatibilidades)
Frecuencias de funcionamiento	433 / 868 MHz (dependiendo del modelo)
Número de botones:	3
Número máximo de códigos	1 / 3 (dependiendo del tipo de código)
Alcance	< 100 metros
Color del led de estado	Blanco
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible:	Kaptia Klever
Actualizable:	Sí

Importante: El conector de programación debe ser utilizado solamente para programar el dispositivo. La utilización de dicho conector para cualquier otro fin podrá dañar el dispositivo.